




Detalles del producto

XT5S 400 Ekip Dip LS/I In=400 4p F F

XT5S 400 Ekip Dip LS/I In=400 4p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	XT5S 400 Ekip Dip LS/I In=400 4p F F
Código de producto:	1SDA100466R1
EAN:	8056221005432
Descripción corta:	XT5S 400 Ekip Dip LS/I In=400 4p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT5S 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 400
Display Name:	XT5S 400 Ekip Dip LS/I In=400 4p F F

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2354
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1899 9AKK108468A9748
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 61.8 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	82396a1e-9c47-4b81-9904-bb88863a27f3 Italy
SCIP simplificado:	b7f3db9c-e6f9-406b-a0a2-4d0db6735918 Germany 12c614cb-b4f5-4f10-a117-60cc24d66b8f Estonia af9fd2bf-dff5-4bea-a984-18e8e9efa083 Denmark d3b20214-d41d-4ea2-9e2a-71f0da11aaa6 Poland cbb97aed-665d-48e8-ac78-c22bc59b6cc8 Sweden addd97fe-e992-4fb9-98fa-aa655d13dc6e Greece cd257c7f-e2fd-4f12-ae12-4e9e409ead1b Portugal 7049a077-3e02-454a-a158-baec22bc58fb Bulgaria 309d4fca-aed3-46c8-8910-6a3f25a6df65 Poland 9d9c940d-7abe-4787-aefa-473a550b4564 Germany 66bfe986-80ce-4c2f-a7dc-21f1e5d96c5a Norway 4961c933-c129-420f-a87c-5041bd80bd4a Croatia 12cfbf9c-b22d-4074-810c-c3980ccfec39 Belgium 0f722b16-c246-4b5f-9f09-eccec1ddddd9c0 Czechia bd44ad70-6e0d-46f4-b2d8-7821d00bb7f8 Germany 376c07cb-fa21-40b0-ac45-2d980980cf34 Belgium 89b22e0b-f2f1-433e-8e92-bc5e92bfeec6 Finland a3b9eb1c-d3b4-4b77-872f-7cbd31dc2d1f France 1a9e7350-a098-43dc-8e46-7feb4f0a27ef Sweden f2daca02-ecd8-4ef4-86d5-f79a2fe3e5fd France 667b3cb1-f6f4-4457-8d08-3a343d43e19b Germany bef2c636-d7ce-4bc2-87ea-b429aa7a6512 Netherlands 1d58b8cd-73a7-49af-961d-2b3ddcef63ed Germany 2c6cb2da-4f0e-4f01-a70e-6b13ce00ed56 Poland bc437275-dde4-46a7-a6b8-5dd41e99871b Spain 9407380e-8545-43cc-99ea-868155aa2ac9 Hungary d2e5b4b3-2e60-4c27-afd2-4cf6ad1da9d9 Hungary

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK108467A6707
-----------------------------	-----------------

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT5SE440AEFF000XXX
Número E (Finlandia):	3641339
Número E (Noruega):	4380420
EAN:	8056221005432
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	186 mm
Alto del producto:	205 mm
Largo del product:	103.5 mm
Peso del product:	6.4 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	250 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	245 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	285 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	6.888 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221005432

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1183 1SDH002065A1131

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	7000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	20000 cycle 120 cycles per hour
Número de polos:	4P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	19 W
Corriente nominal (I_n):	400 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC

Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 30 kA (690 V AC) 25 kA
Corriente nominal de corta duración	5 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 30 kA (690 V AC) 25 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	400 A
Liberar:	Ekip Dip LS/I
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT5
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107680A2824
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002011A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000005A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002011A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios

Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
1SDA104821R1	AUE XT5-XT6 F/P 2 CONTACTS IN CH x RHx	AUE XT5-XT6 F/P 2 CONTACTS IN CH x RHx	1	pieza
1SDA104822R1	AUE XT5-XT6 W 2 CONTACTS IN CH x RHx	AUE XT5-XT6 W 2 CONTACTS IN CH x RHx	1	pieza
1SDA104814R1	AUP BOX for FP XT5	AUP BOX for FP XT5	1	pieza
1SDA104784R1	AUX-C 1Q + 1SY 400V AC/DC XT5 F/P	AUX-C 1Q + 1SY 400V AC/DC XT5 F/P	1	pieza
1SDA104785R1	AUX-C 1Q + 1SY 400V AC/DC XT5 W	AUX-C 1Q + 1SY 400V AC/DC XT5 W	1	pieza
1SDA104786R1	AUX-C 1Q + 1SY L 24V DC XT5 F/P	AUX-C 1Q + 1SY L 24V DC XT5 F/P	1	pieza
1SDA104787R1	AUX-C 1Q + 1SY L 250V AC/DC XT5 F/P	AUX-C 1Q + 1SY L 250V AC/DC XT5 F/P	1	pieza
1SDA104788R1	AUX-C 1Q+1SY 24VDC XT5-XT6 W	AUX-C 1Q+1SY 24VDC XT5-XT6 W	1	pieza
1SDA104789R1	AUX-C 1Q+1SY 250V AC/DC XT5-XT6 W	AUX-C 1Q+1SY 250V AC/DC XT5-XT6 W	1	pieza
1SDA104790R1	AUX-C 1S51 24VdC XT5-XT6 W	AUX-C 1S51 24VdC XT5-XT6 W	1	pieza
1SDA104791R1	AUX-C 1S51 250V AC/dC XT5-XT6 W	AUX-C 1S51 250V AC/dC XT5-XT6 W	1	pieza
1SDA104792R1	AUX-C 1S52 24VdC XT5-XT6 W	AUX-C 1S52 24VdC XT5-XT6 W	1	pieza
1SDA104793R1	AUX-C 1S52 250V AC/dC XT5-XT6 W	AUX-C 1S52 250V AC/dC XT5-XT6 W	1	pieza
1SDA104794R1	AUX-C 2Q 400V AC/DC XT5 W	AUX-C 2Q 400V AC/DC XT5 W	1	pieza
1SDA104795R1	AUX-C 2Q 400V AC/DC XT5 F/P	AUX-C 2Q 400V AC/DC XT5 F/P	1	pieza
1SDA104796R1	AUX-C 2Q+1SY 250V AC/CC XT5-XT6 W	AUX-C 2Q+1SY 250V AC/CC XT5-XT6 W	1	pieza
1SDA104797R1	AUX-C 3Q+1SY 24VDC XT5-XT6 W	AUX-C 3Q+1SY 24VDC XT5-XT6 W	1	pieza
1SDA104798R1	AUX-C 3Q+1SY 250V AC XT5-XT6 W	AUX-C 3Q+1SY 250V AC XT5-XT6 W	1	pieza
1SDA104799R1	AUX-C 1S52 24VDC XT5-XT6 F/P	AUX-C 1S52 24VDC XT5-XT6 F/P	1	pieza
1SDA104800R1	AUX-C 1S52 250V AC/DC XT5-XT6 F/P	AUX-C 1S52 250V AC/DC XT5-XT6 F/P	1	pieza
1SDA104871R1	FLD - XT5 F/P	FLD - XT5 F/P	1	pieza
1SDA104872R1	FLD - XT5 W	FLD - XT5 W	1	pieza
1SDA105061R1	KLC XT5-XT6 K.L.RONIS SE.O/C1228 xCB	KLC XT5-XT6 K.L.RONIS SE.O/C1228 xCB	1	pieza
1SDA105062R1	KLC XT5-XT6 KE.LO. RONIS EQ.A 1228 OPxB	KLC XT5-XT6 KE.LO. RONIS EQ.A 1228 OPxB	1	pieza
1SDA105063R1	KLC XT5-XT6 KE.LO. RONIS EQ.B 1228 OPxB	KLC XT5-XT6 KE.LO. RONIS EQ.B 1228 OPxB	1	pieza
1SDA105064R1	KLC XT5-XT6 KE.LO. RONIS EQ.C 1228 OPxB	KLC XT5-XT6 KE.LO. RONIS EQ.C 1228 OPxB	1	pieza
1SDA105065R1	KLC XT5-XT6 KE.LO. RONIS EQ.D 1228 OPxB	KLC XT5-XT6 KE.LO. RONIS EQ.D 1228 OPxB	1	pieza
1SDA105066R1	KLC XT5-XT6 KE.LO. RONIS SE.1228 xCB	KLC XT5-XT6 KE.LO. RONIS SE.1228 xCB	1	pieza
1SDA105067R1	KLC-A Key lock open Kirk XT5-XT6	KLC-A Key lock open Kirk XT5-XT6	1	pieza
1SDA105068R1	KLC-A Key lock open RONIS 1104 XT5-XT6	KLC-A Key lock open RONIS 1104 XT5-XT6	1	pieza
1SDA105069R1	KLC-A Key lock open STI XT5-XT6	KLC-A Key lock open STI XT5-XT6	1	pieza
1SDA105109R1	KL-D RONIS FP W XT5-XT6 KEY LO. SEV.1228	KL-D RONIS FP W XT5-XT6 KEY LO. SEV.1228	1	pieza
1SDA105112R1	KL-D GIUSSANI FP W XT5-XT6 KEY LO.EQ.	KL-D GIUSSANI FP W XT5-XT6 KEY LO.EQ.	1	pieza
1SDA105113R1	KL-S GIUSSANI FP W XT5-XT6 KEY LO.EQ.	KL-S GIUSSANI FP W XT5-XT6 KEY LO.EQ.	1	pieza
1SDA105114R1	KL-S RONIS FP W XT5-XT6 KEY LO.EQ.1228 A	KL-S RONIS FP W XT5-XT6 KEY LO.EQ.1228 A	1	pieza
1SDA105080R1	RHL XT5-XT6 K.L.RONIS SE.O/C1228 RHx/FLD	RHL XT5-XT6 K.L.RONIS SE.O/C1228 RHx/FLD	1	pieza
1SDA105081R1	RHL XT5-XT6 KE.LO. RONIS SE.1228 RHx/FLD	RHL XT5-XT6 KE.LO. RONIS SE.1228 RHx/FLD	1	pieza
1SDA105082R1	RHL XT5-XT6K.LO.RONIS EQ.FEL.A1228RHxFLD	RHL XT5-XT6K.LO.RONIS EQ.FEL.A1228RHxFLD	1	pieza
1SDA105083R1	RHL XT5-XT6K.LO.RONIS EQ.FEL.B1228RHxFLD	RHL XT5-XT6K.LO.RONIS EQ.FEL.B1228RHxFLD	1	pieza
1SDA105084R1	RHL XT5-XT6K.LO.RONIS EQ.FEL.C1228RHxFLD	RHL XT5-XT6K.LO.RONIS EQ.FEL.C1228RHxFLD	1	pieza

Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
1SDA105085R1	RHL XT5-XT6K.LO.RONIS EQ.FEL.D1228RHxFLD	RHL XT5-XT6K.LO.RONIS EQ.FEL.D1228RHxFLD	1	pieza
1SDA104879R1	MOE XT5 24V DC Auto-Reset	MOE XT5 24V DC Auto-Reset	1	pieza
1SDA104881R1	MOE XT5 48...60V DC Auto-Reset	MOE XT5 48...60V DC Auto-Reset	1	pieza
1SDA104883R1	MOE XT5 110...125V AC/DC Auto-Reset	MOE XT5 110...125V AC/DC Auto-Reset	1	pieza
1SDA104885R1	MOE XT5 220...250V AC/DC Auto-Reset	MOE XT5 220...250V AC/DC Auto-Reset	1	pieza
1SDA104887R1	MOE XT5 380V AC Auto-Reset	MOE XT5 380V AC Auto-Reset	1	pieza
1SDA104899R1	MOE-E XT5 24V DC	MOE-E XT5 24V DC	1	pieza
1SDA104901R1	MOE-E XT5 48...60V DC	MOE-E XT5 48...60V DC	1	pieza
1SDA104903R1	MOE-E XT5 110...125V AC/DC	MOE-E XT5 110...125V AC/DC	1	pieza
1SDA104905R1	MOE-E XT5 220...250V AC/DC	MOE-E XT5 220...250V AC/DC	1	pieza
1SDA104907R1	MOE-E XT5 380V AC	MOE-E XT5 380V AC	1	pieza
1SDA104826R1	RHD XT5 F/P STAND. DIRECT	RHD XT5 F/P STAND. DIRECT	1	pieza
1SDA104827R1	RHD XT5 F/P STAND. DIRECT + 2 PLL	RHD XT5 F/P STAND. DIRECT + 2 PLL	1	pieza
1SDA104828R1	RHD XT5 W STAND. DIRECT	RHD XT5 W STAND. DIRECT	1	pieza
1SDA104829R1	RHD XT5 W STAND. DIRECT + 2 PLL	RHD XT5 W STAND. DIRECT + 2 PLL	1	pieza
1SDA104830R1	RHD_EM XT5 F/P EMER. DIRECT	RHD_EM XT5 F/P EMER. DIRECT	1	pieza
1SDA104831R1	RHD_EM XT5 W EMER. DIRECT	RHD_EM XT5 W EMER. DIRECT	1	pieza
1SDA104843R1	RHE XT5 F/P STAND. RETURNED	RHE XT5 F/P STAND. RETURNED	1	pieza
1SDA104844R1	RHE XT5 W STAND. RETURNED	RHE XT5 W STAND. RETURNED	1	pieza
1SDA104845R1	RHE_B XT5 F/P BASE x RETURNED PAD	RHE_B XT5 F/P BASE x RETURNED PAD	1	pieza
1SDA104846R1	RHE_B XT5 F/PBASE R.DIST.ADJ.ROT.HA+2PLL	RHE_B XT5 F/PBASE R.DIST.ADJ.ROT.HA+2PLL	1	pieza
1SDA104847R1	RHE_B XT5 W BASE x RETURNED PAD	RHE_B XT5 W BASE x RETURNED PAD	1	pieza
1SDA104848R1	RHE_B XT5 WBASE R.DIST.ADJ.ROT.HA+2PLL	RHE_B XT5 WBASE R.DIST.ADJ.ROT.HA+2PLL	1	pieza
1SDA104849R1	RHE_EM XT5 F EMER. RETURNED	RHE_EM XT5 F EMER. RETURNED	1	pieza
1SDA104850R1	RHE_EM XT5 W EMER. RETURNED	RHE_EM XT5 W EMER. RETURNED	1	pieza
1SDA104851R1	RHE_H - XT5 F/P/W	RHE_H - XT5 F/P/W	1	pieza
1SDA104852R1	RHE_H_EM - XT5 F/P/W	RHE_H_EM - XT5 F/P/W	1	pieza
1SDA117351R1	RHE_B XT5 F/P METAL BASE R.DIS.ADJ.ROT.H	RHE_B XT5 F/P METAL BASE R.DIS.ADJ.ROT.H	1	
1SDA113118R1	RHE_S XT5...XT7 F/W 500MM ROD ROT.HAN	RHE_S XT5...XT7 F/W 500MM ROD ROT.HAN	1	pieza
1SDA104870R1	KIT for conversion RHE in RHS XT5	KIT for conversion RHE in RHS XT5	1	pieza
1SDA101981R1	UVD XT5-XT6 110..125Va.c./d.c.	UVD XT5-XT6 110..125Va.c./d.c.	1	pieza
1SDA101982R1	UVD XT5-XT6 220..250Va.c./d.c.	UVD XT5-XT6 220..250Va.c./d.c.	1	pieza
1SDA101983R1	UVD XT5-XT6 24..30Va.c./d.c.	UVD XT5-XT6 24..30Va.c./d.c.	1	pieza
1SDA101984R1	UVD XT5-XT6 48..60Va.c./d.c.	UVD XT5-XT6 48..60Va.c./d.c.	1	pieza
1SDA104924R1	YO XT5-XT6 12 Vdc	YO XT5-XT6 12 Vdc	1	pieza
1SDA104925R1	YO XT5-XT6 24...60 Vac/dc	YO XT5-XT6 24...60 Vac/dc	1	pieza
1SDA104926R1	YO XT5-XT6 110..240 Vac - 110..250 Vdc	YO XT5-XT6 110..240 Vac - 110..250 Vdc	1	pieza
1SDA104927R1	YO XT5-XT6 380...440 Vac	YO XT5-XT6 380...440 Vac	1	pieza
1SDA104928R1	YO-C XT5 W 12 Vdc	YO-C XT5 W 12 Vdc	1	pieza
1SDA104929R1	YO-C XT5 W24...60 Vac/dc	YO-C XT5 W24...60 Vac/dc	1	pieza

Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
1SDA104930R1	YO-C XT5 W 110..240 Vac - 110..250 Vdc	YO-C XT5 W 110..240 Vac - 110..250 Vdc	1	pieza
1SDA104931R1	YO-C XT5 W 380...440 Vac	YO-C XT5 W 380...440 Vac	1	pieza
1SDA104932R1	YO-C XT5-XT6 F/P 12 Vdc	YO-C XT5-XT6 F/P 12 Vdc	1	pieza
1SDA104933R1	YO-C XT5-XT6 F/P 24...60 Vac/dc	YO-C XT5-XT6 F/P 24...60 Vac/dc	1	pieza
1SDA104934R1	YO-C XT5-XT6 F/P 110..240Vac-110..250Vdc	YO-C XT5-XT6 F/P 110..240Vac-110..250Vdc	1	pieza
1SDA104935R1	YO-C XT5-XT6 F/P 380...440 Vac	YO-C XT5-XT6 F/P 380...440 Vac	1	pieza
1SDA119523R1	YO XT5-XT6 72 Vdc SPEC.VERS.	YO XT5-XT6 72 Vdc SPEC.VERS.	1	pieza
1SDA104940R1	YU XT5-XT6 12 Vdc	YU XT5-XT6 12 Vdc	1	pieza
1SDA104941R1	YU XT5-XT6 24...30 Vac/dc	YU XT5-XT6 24...30 Vac/dc	1	pieza
1SDA104942R1	YU XT5-XT6 48...60 Vac/dc	YU XT5-XT6 48...60 Vac/dc	1	pieza
1SDA104943R1	YU XT5-XT6 110..127 Vac - 110..125 Vdc	YU XT5-XT6 110..127 Vac - 110..125 Vdc	1	pieza
1SDA104944R1	YU XT5-XT6 220..240 Vac - 220..250 Vdc	YU XT5-XT6 220..240 Vac - 220..250 Vdc	1	pieza
1SDA104945R1	YU XT5-XT6 380...440 Vac	YU XT5-XT6 380...440 Vac	1	pieza
1SDA104947R1	YU-C XT5 W 12 Vdc	YU-C XT5 W 12 Vdc	1	pieza
1SDA104948R1	YU-C XT5 W 24...30 Vac/dc	YU-C XT5 W 24...30 Vac/dc	1	pieza
1SDA104949R1	YU-C XT5 W 48...60 Vac/dc	YU-C XT5 W 48...60 Vac/dc	1	pieza
1SDA104950R1	YU-C XT5 W 110..127 Vac - 110..125 Vdc	YU-C XT5 W 110..127 Vac - 110..125 Vdc	1	pieza
1SDA104951R1	YU-C XT5 W 220..240 Vac - 220..250 Vdc	YU-C XT5 W 220..240 Vac - 220..250 Vdc	1	pieza
1SDA104952R1	YU-C XT5 W 380...440 Vac	YU-C XT5 W 380...440 Vac	1	pieza
1SDA104954R1	YU-C XT5-XT6 F/P 12 Vdc	YU-C XT5-XT6 F/P 12 Vdc	1	pieza
1SDA104955R1	YU-C XT5-XT6 F/P 24...30 Vac/dc	YU-C XT5-XT6 F/P 24...30 Vac/dc	1	pieza
1SDA104956R1	YU-C XT5-XT6 F/P 48...60 Vac/dc	YU-C XT5-XT6 F/P 48...60 Vac/dc	1	pieza
1SDA104957R1	YU-C XT5-XT6 F/P 110..127Vac-110..125Vdc	YU-C XT5-XT6 F/P 110..127Vac-110..125Vdc	1	pieza
1SDA104958R1	YU-C XT5-XT6 F/P 220..240Vac-220..250Vdc	YU-C XT5-XT6 F/P 220..240Vac-220..250Vdc	1	pieza
1SDA104959R1	YU-C XT5-XT6 F/P 380...440 Vac	YU-C XT5-XT6 F/P 380...440 Vac	1	pieza
1SDA105098R1	PLL XT5 PADLOCKS DEVICE OP/CL	PLL XT5 PADLOCKS DEVICE OP/CL	1	pieza
1SDA105099R1	PLL XT5 PADLOCKS DEVICE OPEN	PLL XT5 PADLOCKS DEVICE OPEN	1	pieza
1SDA105100R1	PLL XT5 REM.PADLOCKS DEVICE OPEN	PLL XT5 REM.PADLOCKS DEVICE OPEN	1	pieza
1SDA105092R1	MOL-D XT5-XT6 KE.LO. RONIS SEV.1228xMOE	MOL-D XT5-XT6 KE.LO. RONIS SEV.1228xMOE	1	pieza
1SDA105093R1	MOL-M XT5-XT6 KEY LOCK RONIS SEV. x MOE	MOL-M XT5-XT6 KEY LOCK RONIS SEV. x MOE	1	pieza
1SDA105094R1	MOL-S XT5-XT6 KE.LO. RONIS EQ.A 1228xMOE	MOL-S XT5-XT6 KE.LO. RONIS EQ.A 1228xMOE	1	pieza
1SDA105095R1	MOL-S XT5-XT6 KE.LO. RONIS EQ.B 1228xMOE	MOL-S XT5-XT6 KE.LO. RONIS EQ.B 1228xMOE	1	pieza
1SDA105096R1	MOL-S XT5-XT6 KE.LO. RONIS EQ.C 1228xMOE	MOL-S XT5-XT6 KE.LO. RONIS EQ.C 1228xMOE	1	pieza
1SDA105097R1	MOL-S XT5-XT6 KE.LO. RONIS EQ.D 1228xMOE	MOL-S XT5-XT6 KE.LO. RONIS EQ.D 1228xMOE	1	pieza
1SDA104706R1	KIT FP XT5 W <FP P	KIT FP XT5 W <FP P	1	pieza
1SDA105199R1	EKIP Maintenance Module XT5 INT F/P	EKIP Maintenance Module XT5 INT F/P	1	pieza
1SDA105200R1	EKIP Maintenance Module XT5 INT W	EKIP Maintenance Module XT5 INT W	1	pieza
1SDA105207R1	Connection Kit 24Vdc/Internal Bus XT5 W	Connection Kit 24Vdc/Internal Bus XT5 W	1	pieza
1SDA107391R1	Kit external neutral volt. conn XT5 F/P	Kit external neutral volt. conn XT5 F/P	1	pieza
1SDA107393R1	Kit Ext NE C+V sensor XT5 Ekip Touch P/W	Kit Ext NE C+V sensor XT5 Ekip Touch P/W	1	pieza

Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
1SDA107394R1	Kit Ext NE C sensor XT5 Ekip Touch P/W	Kit Ext NE C sensor XT5 Ekip Touch P/W	1	pieza
1SDA107395R1	Kit Ext NE V sensor XT5 Ekip Touch P/W	Kit Ext NE V sensor XT5 Ekip Touch P/W	1	pieza
1SDA107396R1	Kit Ext NE sensor XT5 Ekip Dip P/W	Kit Ext NE sensor XT5 Ekip Dip P/W	1	pieza
1SDA107397R1	Kit zone selectivity XT5 Ekip Touch P/W	Kit zone selectivity XT5 Ekip Touch P/W	1	pieza
1SDA113125R1	Kit zone selectivity XT5 Ekip Touch F	Kit zone selectivity XT5 Ekip Touch F	1	pieza
1SDA105148R1	Transparent cover for XT5 Ekip Dip	Transparent cover for XT5 Ekip Dip	1	pieza
1SDA105161R1	EKIP COM HUB XT5 INT	EKIP COM HUB XT5 INT	1	pieza
1SDA105185R1	EKIP COM ETHERNET/IP XT5 INT	EKIP COM ETHERNET/IP XT5 INT	1	pieza
1SDA105186R1	EKIP COM IEC61850 XT5 INT	EKIP COM IEC61850 XT5 INT	1	pieza
1SDA105187R1	EKIP COM MODBUS RS-485 XT5 INT F/P	EKIP COM MODBUS RS-485 XT5 INT F/P	1	pieza
1SDA105188R1	EKIP COM MODBUS RS-485 XT5 INT W	EKIP COM MODBUS RS-485 XT5 INT W	1	pieza
1SDA105189R1	EKIP COM MODBUS TCP XT5 INT	EKIP COM MODBUS TCP XT5 INT	1	pieza
1SDA105192R1	EKIP COM PROFINET XT5 INT	EKIP COM PROFINET XT5 INT	1	pieza
1SDA105193R1	EKIP COM STA MODBUS RS-485 XT5 INT F/P	EKIP COM STA MODBUS RS-485 XT5 INT F/P	1	pieza
1SDA105194R1	EKIP COM STA MODBUS RS-485 XT5 INT W	EKIP COM STA MODBUS RS-485 XT5 INT W	1	pieza
1SDA105195R1	EKIP COM STA MODBUS TCP XT5 INT F/P	EKIP COM STA MODBUS TCP XT5 INT F/P	1	pieza
1SDA105196R1	EKIP COM STA MODBUS TCP XT5 INT W	EKIP COM STA MODBUS TCP XT5 INT W	1	pieza
1SDA105198R1	EKIP LINK XT5 INT	EKIP LINK XT5 INT	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

