
Hoja de datos del producto
Características

LX1D8E7
Bobina contactor Tesys D - LX1D8 - 48 V CA 50/60 Hz para contactor 115 e 150 A



Principal

Gama	TeSys
Tipo de producto o componente	Bobina de contactor
Nombre corto del dispositivo	LX1D8
Tipo de circuito de control	CA en 50/60 Hz
[Uc] tensión de circuito de control	48 V CA 50/60 Hz
Resistencia media	1061 Ohm en 20 °C
Inductancia de circuito cerrado	24,19 H
Compatibilidad del producto	LC1D150 LC1D115
Durabilidad mecánica	8 Mciclos
Rango de operación	1200 cyc/h en <60 °C

Complementario

Característica de la bobina	Sin filtro antiparasitario de serie
Límites de tensión del circuito de control	Desconexión, estado 1 0.3...0.5 Uc en 50/60 Hz 55 °C) Operactiva, estado 1 0.8...1.15 Uc en 50/60 Hz 55 °C)
Consumo a la llamada en VA	280…350 VA 60 Hz 0,9 20 °C) 280…350 VA 50 Hz 0,9 20 °C)
Consumo de mantenimiento en VA	2…18 VA 60 Hz 0,9 20 °C) 2…18 VA 50 Hz 0,9 20 °C)
Disipación de calor	3…4,5 W en 50/60 Hz

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5…60 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Peso del paquete 1	296 g
Paquete 1 Altura	6,2 cm
Paquete 1 ancho	11,5 cm
Paquete 1 Longitud	17 cm
Tipo de unidad del paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	20
Peso del paquete 2	6,488 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Ancho del paquete 2	30 cm
Longitud del paquete 2	40 cm

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.