

PR1-BSC2/2X21 - Zócalo de relé

2833518

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833518>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Zócalo de relé PR1..., para relés miniatura de potencia o mini-relés de conmutación con 1 ó 2 contactos conmutados o relés de estado sólido de igual construcción, ejecución de 2/2 pisos, conexiones por tornillo, posibilidad de enchufe para módulos de entrada/antiparasitarios

Sus ventajas

- Familia zócalos de relé para dotación con 1 o 2 relés de cont. conmutados o de estado sólido
- Brida suj. para relé con superficie de rotulación y func. extracción
- Módulos enchufables de entrada/antiparasitarios

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Zócalo de relé
------------------	----------------

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	300 V AC/DC
Corriente nominal I_N	12 A

Datos de conexión

Lado de entrada

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud a desaislar	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (2 conductores de idéntica sección)
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (2 conductores de idéntica sección)
Sección de conductor AWG	26 ... 14 26 ... 14 (2 conductores de idéntica sección)

Lado de salida

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud a desaislar	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (2 conductores de idéntica sección)
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (2 conductores de idéntica sección)
Sección de conductor AWG	26 ... 14 26 ... 14 (2 conductores de idéntica sección)

Dimensiones

Anchura	16 mm
Altura	75 mm
Profundidad Brida de sujeción	63 mm (EL1-P16) 71 mm (EL1-P25)

Datos del material

Color	verde (RAL 6021)
-------	------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

PR1-BSC2/2X21 - Zócalo de relé



2833518

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833518>

Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 85 °C

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Posición para el montaje	discrecional

PR1-BSC2/2X21 - Zócalo de relé



2833518

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833518>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27371603
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122335
-------------	----------

PR1-BSC2/2X21 - Zócalo de relé

2833518

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833518>



Environmental product compliance

China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

PR1-BSC2/2X21 - Zócalo de relé



2833518

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833518>

Accesorios necesarios

REL-MR- 12DC/21HC - Relé individual

2961309

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961309>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia para corrientes constantes elevadas, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 12 V DC

REL-MR- 24DC/21HC - Relé individual

2961312

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961312>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia para corrientes constantes elevadas, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 24 V DC

PR1-BSC2/2X21 - Zócalo de relé

2833518


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833518>



REL-MR- 48DC/21HC - Relé individual

2834821

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2834821>




Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia para corrientes constantes elevadas, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 48 V DC

REL-MR- 60DC/21HC - Relé individual

2961325

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961325>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia para corrientes constantes elevadas, 1 contacto conmutado, 60 V DC

PR1-BSC2/2X21 - Zócalo de relé

2833518


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833518>



REL-MR-110DC/21HC - Relé individual

2961338

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961338>




Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia para corrientes constantes elevadas, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 110 V DC

REL-MR- 24AC/21HC - Relé individual

2961406

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961406>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia para corrientes constantes elevadas, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 24 V AC

PR1-BSC2/2X21 - Zócalo de relé

2833518


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833518>



REL-MR-120AC/21HC - Relé individual

2961419

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961419>




Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia para corrientes constantes elevadas, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 120 V AC

REL-MR-230AC/21HC - Relé individual

2961422

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961422>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia para corrientes constantes elevadas, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 230 V AC

PR1-BSC2/2X21 - Zócalo de relé

2833518

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833518>



REL-MR- 12DC/21HC AU - Relé individual

2961532

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961532>




Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de oro multicapa para corrientes constantes elevadas, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 12 V DC

REL-MR- 24DC/21HC AU - Relé individual

2961545

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961545>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de oro multicapa para corrientes constantes elevadas, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 24 V DC

PR1-BSC2/2X21 - Zócalo de relé

2833518


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833518>



REL-MR-110DC/21HC AU - Relé individual

2961561

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961561>




Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de oro multicapa para corrientes constantes elevadas, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 110 V DC

REL-MR- 24AC/21HC AU - Relé individual

2961503

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961503>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de oro multicapa para corrientes constantes elevadas, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 24 V AC

PR1-BSC2/2X21 - Zócalo de relé

2833518


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833518>



REL-MR-120AC/21HC AU - Relé individual

2961516

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961516>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de oro multicapa para corrientes constantes elevadas, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 120 V AC

REL-MR-230AC/21HC AU - Relé individual

2961529

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961529>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de oro multicapa para corrientes constantes elevadas, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 230 V AC

PR1-BSC2/2X21 - Zócalo de relé

2833518

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833518>



REL-MR- 12DC/21-21 - Relé individual

2961257

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961257>




Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 12 V DC

REL-MR- 24DC/21-21 - Relé individual

2961192

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961192>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 24 V DC

PR1-BSC2/2X21 - Zócalo de relé

2833518


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833518>



REL-MR- 48DC/21-21 - Relé individual

2834834

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2834834>




Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 48 V DC

REL-MR- 60DC/21-21 - Relé individual

2961273

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961273>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 60 V DC

PR1-BSC2/2X21 - Zócalo de relé

2833518


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833518>



REL-MR-110DC/21-21 - Relé individual

2961202

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961202>




Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 110 V DC

REL-MR- 24AC/21-21 - Relé individual

2961435

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961435>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 24 V AC

PR1-BSC2/2X21 - Zócalo de relé

2833518

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833518>



REL-MR-120AC/21-21 - Relé individual

2961448

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961448>




Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 120 V AC

REL-MR-230AC/21-21 - Relé individual

2961451

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961451>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 230 V AC

PR1-BSC2/2X21 - Zócalo de relé

2833518


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833518>



REL-MR- 12DC/21-21AU - Relé individual

2961299

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961299>




Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de oro multicapa, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 12 V DC

REL-MR- 24DC/21-21AU - Relé individual

2961215

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961215>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de oro multicapa, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 24 V DC

PR1-BSC2/2X21 - Zócalo de relé

2833518


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833518>



REL-MR- 48DC/21-21AU - Relé individual

2834847

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2834847>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de oro multicapa, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 48 V DC

REL-MR- 60DC/21-21AU - Relé individual

2961286

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961286>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de oro multicapa, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 60 V DC

PR1-BSC2/2X21 - Zócalo de relé

2833518


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833518>



REL-MR-110DC/21-21AU - Relé individual

2961228

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961228>




Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de oro multicapa, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 110 V DC

REL-MR- 24AC/21-21AU - Relé individual

2961464

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961464>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de oro multicapa, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 24 V AC

PR1-BSC2/2X21 - Zócalo de relé

2833518


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833518>



REL-MR-120AC/21-21AU - Relé individual

2961477

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961477>




Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de oro multicapa, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 120 V AC

REL-MR-230AC/21-21AU - Relé individual

2961480

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961480>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de oro multicapa, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 230 V AC

PR1-BSC2/2X21 - Zócalo de relé

2833518

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833518>



REL-MR- 24DC/1IC - Relé individual

2961341

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961341>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia para corrientes de entrada elevadas hasta 130 A Peak, 1 contacto normalmente abierto, tensión de entrada 24 V DC

Accesorios

LDP- 12- 24DC - Módulo enchufable

2833657

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833657>



Módulo de conectores, con diodo de libre circulación y LED amarillo, polaridad: **A1+**, **A2-**, tensión de entrada: 12 ... 24 V DC $\pm 20\%$

PR1-BSC2/2X21 - Zócalo de relé

2833518

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833518>

LDP- 48- 60DC - Módulo enchufable

2833660

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833660>



Módulo enchufable, para el montaje en PR1 y PR2, con diodo de rueda libre y LED amarillo, polaridad: **A1+**, **A2-**, tensión de entrada: 48 ... 60 V DC ± 20 %

LDP-110DC - Módulo enchufable

2833673

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833673>



Módulo enchufable, para el montaje en PR1 y PR2, con diodo de rueda libre y LED amarillo, polaridad: **A1+**, **A2-**, tensión de entrada: 110 V DC ± 20 %

PR1-BSC2/2X21 - Zócalo de relé

2833518

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833518>



LV- 12- 24UC - Módulo enchufable

2833712

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833712>



Módulo enchufable, para el montaje en PR1 y PR2, con varistor y LED amarillo, tensión de entrada: 12 - 24 V AC/DC $\pm$ 20%

LV-120-230AC/110DC - Módulo enchufable

2833738

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833738>



Módulo de conectores, con varistor y LED amarillo, tensión de entrada: 120 ... 230 V AC/110 V DC $\pm$ 20 %

PR1-BSC2/2X21 - Zócalo de relé

2833518

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833518>



V-120-230UC - Módulo enchufable

2833880

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833880>



Módulo de conectores, con varistor, tensión de entrada: 120 ... 230 V AC/DC
 ± 20 %

RC-120-230UC - Módulo enchufable

2833767

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833767>



Módulo de conectores, con módulo RC, tensión de entrada: 120 ... 230 V AC/DC
 ± 20 %

PR1-BSC2/2X21 - Zócalo de relé

2833518

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833518>



MP 1 - Índice de señalización

2833631

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833631>

Índice de señalización de aparatos, superficie de rotulación 6 x 15 mm



EML (15X6)R YE - Etiqueta

0819288

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0819288>



Etiqueta, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 2500, altura del campo de texto: 6 mm, anchura del campo de texto: 15 mm

PR1-BSC2/2X21 - Zócalo de relé

2833518

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833518>



DB 50- 90 BU - Puente de cable

2821180

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2821180>

Puente de bucle de alambre flexible, 50 polos, sección de cable: 0,5 mm², longitud de bucle: 90 mm, longitud de las punteras: 8 mm, color: azul



DB 50- 90 BK - Puente de cable

2820916

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2820916>

Puente de bucle de alambre flexible, 50 polos, sección de cable: 0,5 mm², longitud de bucle: 90 mm, longitud de las punteras: 8 mm, color: negro



PR1-BSC2/2X21 - Zócalo de relé

2833518

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833518>



DB 50- 90 GY - Puente de cable

2820929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2820929>

Puente de bucle de alambre flexible, 50 polos, sección de cable: 0,5 mm², longitud de bucle: 90 mm, longitud de las punteras: 8 mm, color: gris



Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

info@phoenixcontact.cl