



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

## Derivador F 6D

5...2400MHz 19dB

Derivador de 6 derivaciones y conectores F, para señales de SMATV. Debido a sus pérdidas de derivación (19dB), se recomienda su instalación en la primera planta (tipo TA).  
Instalación en interior.

**Ref.5135**

**Ref. lógica**

AZS618F

**EAN13**

8424450051351

### Características principales

- Conectores F
- Mejora de las pérdidas de paso
- Buen apantallamiento
- Incluye tornillo de puesta a tierra
- Paso de DC bidireccional entre la entrada y la salida de paso

## Especificaciones técnicas

Margen de frecuencias	MHz	5-2400	
		47-862	950-2150
Número de salidas		6	
Plantas		1	
Pérdidas de paso	dB	3,3	5
Pérdidas de derivación		18	
Rechazo entre derivación		>20	
Paso de DC (máx.)	A	1 (Sal.ØEntr.)	