



Televés se reserva el derecho de modificar el producto

Derivador F 8D

5...2400MHz 19dB

Derivador de 8 derivaciones y conectores F, para señales de SMATV. Debido a sus pérdidas de derivación (19dB), se recomienda su instalación en la primera planta (tipo TA).
Instalación en interior.

Ref.5146

Ref. lógica

AZS818F

EAN13

8424450103104

Características principales

- Conectores F
- Mejora de las pérdidas de paso
- Buen apantallamiento
- Incluye tornillo de puesta a tierra
- Paso de DC bidireccional entre la entrada y la salida de paso

Especificaciones técnicas

Margen de frecuencias	MHz	5-2400	
		47-862	950-2150
Número de salidas		8	
Plantas		1	
Pérdidas de paso	dB	3	5
		18	19
		>20	
Rechazo entre derivación			
Paso de DC (máx.)	A	1 (Sal. Entr.)	