



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

## Derivador F 8D

5...2400MHz 20dB

Derivador de 8 derivaciones y conectores F, para señales de SMATV. Debido a sus pérdidas de derivación (20dB), se recomienda su instalación en las plantas 2 y 3 (tipo A).  
Instalación en interior.

Ref.5147

Ref. lógica

AZS820F

EAN13

8424450103111

### Características principales

- Conectores F
- Mejora de las pérdidas de paso
- Buen apantallamiento
- Incluye tornillo de puesta a tierra
- Paso de DC bidireccional entre la entrada y la salida de paso

## Especificaciones técnicas

Margen de frecuencias	MHz	5-2400	
		47-862	950-2150
Número de salidas		8	
Plantas		2 & 3	
Pérdidas de paso	dB	2	4
Pérdidas de derivación		20	21
Rechazo entre derivación		>20	
Paso de DC (máx.)	A	1 (Sal. Entr.)	