



Televés se reserva el derecho de modificar el producto

Derivador F 8D

5...2400MHz 25dB

Derivador de 8 derivaciones y conectores F, para señales de SMATV. Debido a sus pérdidas de derivación (25dB), se recomienda su instalación en las plantas 4 a 6 (tipo B).
Instalación en interior.

Ref.5148

Ref. lógica

AZS825F

EAN13

8424450103128

Características principales

- Conectores F
- Mejora de las pérdidas de paso
- Buen apantallamiento
- Incluye tornillo de puesta a tierra
- Paso de DC bidireccional entre la entrada y la salida de paso

Especificaciones técnicas

Margen de frecuencias	MHz	5-2400	
		47-862	950-2150
Número de salidas		8	
Plantas		4 & 5 & 6	
Pérdidas de paso	dB	1,5	2,5
Pérdidas de derivación		24	25
Rechazo entre derivación		>20	
Paso de DC (máx.)	A	1 (Sal. Entr.)	