

# Memoria de programa y configuración - SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - 1043501

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet. (<http://phoenixcontact.es/download>)



Memoria de programa y configuración para guardar los programas de aplicación y otros archivos en el sistema de archivos del PLC, enchufable, 2 GByte.

## Sus ventajas

- Registro de programa y de configuración
- Memoria de los programas de aplicaciones y otros ficheros en el sistema de sistema de ficheros de PLC



## Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 0 5 5 6 2 6 6 0 7 5 7 3
EAN	4055626607573
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	8,500 g
Número de tarifa arancelaria	85235190
País de origen	Alemania

## Datos técnicos

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C
---------------------------------	------------------

### Generalidades

Tensión de alimentación	3,3 V DC
	2,7 V DC ... 3,6 V DC

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
	Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

# Memoria de programa y configuración - SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - 1043501

## Clasificaciones

### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27242212
eCl@ss 11.0	27242212
eCl@ss 5.0	24210100
eCl@ss 5.1	24210100
eCl@ss 6.0	19150700
eCl@ss 7.0	19150702
eCl@ss 9.0	27242212

### ETIM

ETIM 6.0	EC000192
ETIM 7.0	EC000192

## Accesorios

### Accesorios

#### Mando

Control - AXC F 2152 - 2404267



PLCnext Control para el control directo de E/S Axioline F. Con dos interfaces Ethernet. Completo con conector de conexión y módulo de zócalo de bus.

Sistema de mando de seguridad - RFC 4072S - 1051328



PLCnext Control con 4x 10/100/1000 Ethernet, controlador PROFINET con sistema de control de seguridad PROFIsafe integrado, dispositivo PROFINET, índice de protección IP20, memoria de parametrización enchufable